

XDA-AMP5400RK Yamaha



Categorie:

Merk: Yamaha

Model: XDA-AMP5400RK

4 9 5 7 8 1 2 6 3 6 1 1 7



4 957812 636117 >

1.549,00€

OMSCHRIJVING

De AMP is speciaal bedoeld voor custom integratie van complete audiosystemen in de woning. Deze versterker wordt gebruikt samen met de Yamaha XDA-QS5400RK om meer luidsprekers te kunnen gebruiken en/of om meer luidsprekervermogen te hebben. Het apparaat kan ook worden gebruikt samen met een Yamaha AV-receiver met voorversterkeruitgangen voor afzonderlijke zones.

- Werkt samen met de Yamaha XDA-QS5400RK om meer luidsprekers aan te sturen in een geïntegreerd multiroom-audiosysteem
- Acht kanalen met audiofiele Class D-versterking, met bridgemogelijkheid en geschikt voor 4 ohm, met een uniek circuit om aardlussen/brom tegen te gaan
- Vier audiobussen en meegeleverde jumpers maken diverse luidsprekerconfiguraties mogelijk
- Automatische aan-/uitschakeling in combinatie met de XDA-QS5400RK via triggers
- Voor een soepel verloop van de integratie zorgen onder meer de ingangen met audiodetectie en I/O door middel van infrarood
- Behuizing geschikt voor plaatsing in een 1U hoog rack, inclusief verwijderbare rackbeugels en frontplaat

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

SPECIFICATIE

Aansluitingen

12V trigger in	4 x
12V trigger out	4
Infraroodingang (IR)	1 x
Infrarooduitgang (IR)	1 x

Algemeen

Aantal audiokanalen	8
Type versterker	Multiroom
Uitgangsvermogen per kanaal	50 W

Afspeelmogelijkheden

Geschikt voor multiroom	
-------------------------	---

Fysieke kenmerken

Gewicht	6 kg
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN